

**C.M.I.D.F****FLASH PHEAISANT TAIL****Période d'activité :**

Mars à septembre

**Hameçon**

Kamasan B830 de 16 à 12

**Fil de montage**

Marron ou Noir 8/0

**Lestage****Bille**

Laiton

**Queue****Cerques**

Fibres de queue de faisan

**Antennes****CATEGORIE****Monteur :****Corps**

Fibres de queue de faisan

**Thorax**

Dubbing de lapin marron

Nymph

**Jean Louis BERNARD****Abdomen****Sac alaire**

Tinsel fin perle

Sèche

**Particularités du montage :**

*Peut faire la différence par rapport à une pheasant tail classique, grasse au tinsel perle et la bille en laiton.*

**Cerclage du Corps**

Fil de cuivre

**Pattes****Ailes****Collerette****Tête**

Spent

**Autre**

Noyée

**X**Mode de pêche : Pêche  $\frac{3}{4}$  amont.

Terrestre

Streamer

**Couleurs possibles :**

1) – Enfilez la bille de laiton sur l'hameçon. Démarrez derrière la bille en faisant plusieurs tours pour la bloquer et amenez-le à la courbure de l'hameçon.

2) – Fixez une bonne pincée de fibre de faisan pour former les cerques, le tinsel fin perle et le fil de cuivre que vous laissez en attente.

3) – Faites le corps sur les 2 /3 de la hampe avec le dubbing de lapin. Rabattre le tinsel sur le dos et cercler avec le fil de cuivre.

4) – Formez le thorax avec un pincée de dubbing de lapin et rabattre le tinsel jusque derrière la bille.

5) – Bloquer par 2 ou 3 demi clefs puis mettre une goutte de vernis.

**Photo****Autre(s) renseignement(s) :**